

EVOLVE® Xany 4

Szoba antenna digitális és analóg TV-jel vételére

V7 - 25/03

Bevezető:

Ez egy speciálisan analóg és digitális földfelszíni televíziós sugárzás vételére kialakított antenna. Minden televíziós jelet vesz az Ön környezetében a VHF és UHF sávon, valamint az FM rádiójelet is. Ez a legjobb megoldás otthoni vételre és digitális hordozható televízióhoz. Ez az antenna aktív, és váltakozó áramú tápellátással működik. Telepítése, akárcsak használata nagyon egyszerű.

Műszaki adatok:

- Frekvenciatartomány: VHF 87,5-230 MHz UHF 470-694 MHz
- Vételi tartomány: FM/VHF/UHF
- Max. nyereség: 50 dBi
- Kimeneti szint: max. 95 dBμV
- Kimeneti impedancia: 75 Ω
- Zajszám: 5 dB
- Tápforrás: 12V / 200mA
- 5G Filter

A termék tulajdonságai:

- Váloztatható erősítésszabályozás
- LED-es töltéskijelzés
- SMD kialakítás
- Beépített erősítő magas nyereséggel és alacsony zajszinttel.
- Az állítható hurokantenna jobb UHF-vételt tesz lehetővé.
- Az állítható teleszkópos antenna biztosítja a VHF és FM rádiójelek optimális vételét.
- Speciálisan kompatibilis a különböző digitális jeleket (DVB-T, ISDB-T, DMB-T/H, ATSC) és DAB/FM rádiójeleket vevő HDTV-vel.

Telepítés:

Megjegyzés: A legjobb vétel elérése érdekében ellenőrizze az alábbi feltételeket

1. Tartsa az antennát távol zavarforrásoktól és energiaigényes készülékektől, mint pl. légkondicionáló, lift, hajszárító, mikrohullámú sütő stb.
2. Ha helyiségben használja, az antennát az ablakokhoz közel helyezze el.
3. Az antennát minél magasabbra telepítse: földfelszíni digitális jel vétele esetén az antenna és az átjátszótorony közti akadályok ideiglenes elvesztést okozhatnak. Ha tehát az antennát a lehető legmagasabbra szereli, ezt a veszteséget minimalizálhatja.



BEÁLLÍTÁSOK ÉS CSATLAKOZÁSOK

- Csatlakoztassa a tápadapter kábelét (1) a konnektorba.
- Csatlakoztassa a koaxiális kábelt (2) televíziója vagy a digitális földfelszíni sugárzás vételére szolgáló set-top box antennabemenetéhez.

Ellenőrizze, hogy minden csatlakoztatása megfelelő, ezután kapcsolja be az antenna főkapcsolóját (4), a kontroll-lámpa (3) kigyullad, és jelzi, hogy a belső antenna erősítője működik.

Most kapcsolja be a TV-t, és válasszon egy csatornát. Állítsa be a rúdantennát (7), az UHF dipólt (5), az UHF reflektort (6) és a nyereségszabályzót (4) az alábbi bekezdésekben található instrukciók szerint.

A JEL VÉTELE

VHF JELEK -I-III SÁV (1-12 csatorna)

Ez az antenna rúdantennákon (7) keresztül veszi a VHF (analóg és digitális) jelet.

A legjobb jelvétele érdekében a rúdantennát az alábbi módon állítsa be:

- az I. sávhoz: a rúdantennát teljesen húzza ki;
- a III sávhoz: tolja vissza a rúdantennákat kb. 40 cm hosszúra (a hosszúság a venni kívánt csatornától függ);
- ezután mozgassa a rúdantennákat, amíg el nem éri a legjobb jelvételt.

UHF JELEK - IV-V SÁV (21 - 69 csatorna)

Ez az antenna dipól antennákon (5) keresztül veszi az UHF jeleket:

- fordítsa az UHF reflektort oldalra;
- forgassa el a dipól antennát az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg el nem éri a legjobb jelet.

NYERESÉGVÉZÉRLÉS

Ha be akarja állítani az erősítő nyereségét, forgassa el a nyereségszabályzót (4), míg el nem éri a legjobb jelvételt:


- A nyereség növeléséhez forgassa a szabályzót az óramutató járásával megegyező irányba.
- A nyereség csökkentéséhez forgassa a szabályzót az óramutató járásával ellentétes irányba.

Megjegyzés: Ezt az antennát TV-hez vagy set-top boxhoz lehet használni. Az antenna telepítésekor figyeljen erre a két módszerre:


(1. ábra) Közvetlen csatlakoztatás a TV-készülékhez

(2. ábra) Közvetlen csatlakoztatás a földfelszíni sugárzásokra szolgáló set-top boxhoz

1. ábra



2. ábra





Megsemmisítés

Az áthúzott konténer ikon a terméken, a szövegben vagy a csomagoláson azt jelenti, hogy az EU-ban minden elektromos és elektronikus készüléket, elemet és akkumulátort a szelektív hulladék közé kell kidobni élettartama lejárta után. Ne dobja ezeket a termékeket a vegyes háztartási hulladék közé.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Abacus Electric, s.r.o. ezúton kijelenti, hogy az EVOLVEO Xany 4 összhangban van az ilyen típusú készülékekre vonatkozó normákkal és rendelkezésekkel.

A Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege letölthető az <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce/Dovozca/Importer/Importőr
Výrobce/Výrobca/Manufacturer/Gyártó

Abacus Electric, s.r.o.
Planá 2, 370 01, Czech Republic

Email: helpdesk@evolveo.com

Made in P.R.C.

Copyright © ABACUS Electric, s.r.o.
www.evolveo.com
www.facebook.com/EvolveoCZ

Minden jog fenntartva.
A kivitel és jellemzők előzetes
figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Tápegység specifikációk

Information published	Value and precision	Unit	Notes
Manufacturer's name or trade mark, commercial registration number and address	Guangdong Xinbao Electronic Technology Co., Ltd	-	-
Model identifier	XBA1200200V2	-	model number
Input voltage	100-240	V	Specified by the manufacturer. Shall be a value or a range.
Input AC frequency	50/60	Hz	Specified by the manufacturer. Shall be a value or a range.
Output voltage	12	V	Nameplate output voltage. Shall indicate whether is AC or DC. In cases where more than one physical output or more than one output voltage at load condition 1 is measured, the sets of available Output voltage and Output current – Output power shall be published.
Output current	0,2	A	Nameplate output current. In cases where more than one physical output or more than one output voltage at load condition 1 is measured, the sets of available Output voltage and Output current – Output power shall be published.
Output power	2,4	W	Nameplate output power. In cases where more than one physical output or more than one output voltage at load condition 1 is measured, the sets of available Output voltage and Output current – Output power shall be published.
Average active efficiency	77,94	%	Declared by the manufacturer based on the value calculated as arithmetical mean of efficiency at load conditions 1-4. In cases where multiple average active efficiencies are declared for multiple output voltages available at load condition 1, the value published shall be the average active efficiency declared for the lowest output voltage.
Efficiency at low load (10 %)	X,X	%	Declared by the manufacturer based on the value calculated at load condition 5. External power supplies with a nameplate output power of 10 W or less shall be exempted from this requirement. In cases where multiple average active efficiencies are declared for multiple output voltages available at load condition 1, the value published shall be the average active efficiency declared for the lowest output voltage.
No-load power consumption	0,09	W	Declared by the manufacturer based on the value measured for load condition 6.