

EVOLVEO

StrongVision R1

www.evolveo.com

Poštovani,

Hvala Vam što ste odabrali EVOLVEO StrongVision R1.

Uvjereni smo da će vam donijeti mnogo zadovoljstva i zabave.

Prije prvog korištenja

- Umetnите baterije u kameru pazeći pritom na polaritet baterija (8x AA / 1.5V).
- Za najbolji učinak preporučujemo korištenje visokokvalitetnih alkalnih ili litijskih baterija poznatih proizvođača koje imaju dug radni vijek te koje funkcioniraju pouzdano čak i pri niskim temperaturama.
- Punjive baterije nisu prikladne te ih kamera možda neće ispravno prepoznati. One se brzo prazne i nisu pouzdane pri niskim temperaturama.
- Također se može koristiti vanjsko 9V napajanje.
- Umetnute SDHC kartice te provjerite je li omogućeno zapisivanje na karticu.

Tropoložajni prekidač

1. Položaj „OFF“ – kamera je isključena
Moguće je zamijeniti SDHC karticu ili baterije.

2. Položaj „ON“ – kamera je uključena

3. Položaj „TEST“ – specijalni način rada

Sadržaj SDHC kartice može se pregledavati na zaslonu kamere ili se kamera može spojiti na PC putem USB kabela te se sadržaj može pregledavati na vašem osobnom računalu.

Tri načina rada

1. Photo – samo fotografiranje
2. Video – samo video
3. Photo i video – kamera prvo snimi fotografiju a zatim počne snimati video.

Postoje dva načina za snimanje fotografija ili snimanje videa.

1. **Ručno** – pomoću daljinskog upravljača – postavite prekidač u položaj „TEST“ i pritisnite tipku „OK“.
2. **Automatska detekcija gibanja**) – postavite prekidač u položaj „ON“, LED lampica svijetli 10 sekundi – kada kamera detektira gibanje, snima fotografiju ili video.

Objašnjenja izraza

INTERVAL

- Postavite vremenski interval za sljedeću detekciju gibanja
Primjerice 1s, 5s, 10s, 30s, 1 min, 5 min, 10 min, 30 min

TIMER

- Postavite vrijeme u kojem će kamera detektirati gibanje
Primjerice od 10:00:00 do 11:30:00

FORMATIRANJE

- Formatiranje (potpuno brisanje) sadržaja SDHC kartice

VIŠESTRUKE SNIMKE

- Više snimki u isto vrijeme 1, 3, 6, 9

BROJ

- Broj snimki

ZAPORKA

- Zaštita kamere PIN brojem

PRVO POKRETANJE

Postavite prekidač u položaj „TEST“ te podesite parametre kamere prema vlastitim potrebama u dobro organiziranom zaslonu kamere

Način rada za pregledavanje snimki

Postavite prekidač u „TEST“ položaj, pritisnite tipku sa strelicom prema desno na daljinskom upravljaču.

Pregledavanje fotografija: pritisnite tipku sa strelicom prema gore ili strelicom prema dolje

Pregled video snimki: pritisnite tipku sa strelicom prema lijevo kako bi pokrenuli ili zaustavili video

Pritisnite tipku „OK“ kako bi izašli iz načina rada za pregledavanje snimki

UKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Rješenje
Fotografije su mutne, suviše zrnaste itd.	Uzrok su vjerojatno jak vjetar, snijeg, kiša, magla itd.

Je li vam potreban savjet i nakon što se pročitali ovaj priručnik?

Prvo pročitajte „FAQ – Često postavljana pitanja“ na:

www.evolveo.com/en/strongvision-r1 ili kontaktirajte EVOLVEO tehničku podršku.

TEHNIČKA PODRŠKA

www.evolveo.com/en/support

Jamstvo NE VRIJEDI U SLUČAJU:

- Korištenja uređaja u svrhe za koje nije namijenjen.
- Instalacija *firmwarea* osim tvorničkog i onog koji se može ručno ili automatski preuzeti putem interneta iz izbornika uređaja.
- Električna ili mehanička oštećenja zbog neispravnog korištenja.
- Oštećenja prouzročena prirodnim elementima kao što su voda, vatra, statički elektricitet, naponski udari itd.
- Oštećenja prouzročena neovlaštenim popravcima
- Oštećenja jamstvene naljepnice ili nečitljiv serijski broj na uređaju



Odlaganje

Simbol prekrižene kante za smeće na proizvodu, u literaturi ili na ambalaži proizvoda obavještava vas da se u Europskoj uniji, svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori moraju se odlagati kao razvrstani otpad nakon kraja njihovog radnog vijeka. Ne bacajte ove proizvode u nerazvrstani komunalni otpad.

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Društvo Abacus Electric s.r.o. ovime izjavljuje da je **EVOLVEO StrongVision R1** u skladu sa zahtjevima normi i propisa mjerodavnih za određeni tip uređaja.

Cijeli tekst Izjave o sukladnosti možete naći na <ftp://ftp.evolveo.com/ce>

Autorsko pravo © Abacus Electric s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoEU

Sva prava pridržana.

Dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.